

Kompatibilität REMS Pressbacken/ Presszangen mit Radialpressen / Pressmaschinen



REMS Pressbacken / Presszangen **sind geeignet** für alle handelsüblichen elektrischen Standard Radialpressen / Pressmaschinen mit einer konstanten Schubkraft von 32 bis 40 kN und REMS + Roller Antriebsvorrichtungen / Handzangen wie z.B.:

| | |
|--------------------|--|
| CBC: | EUROPRESS 2001, Europress 98 |
| GEBERIT / MAPRESS: | PWH 75, MPF2 |
| HOLGER CLASEN: | Akku-Presshandy APH |
| KLAUKE: | UAP1, UAP2, UNP2, UP2EL, UP2EL14, UAP4L, HPU2, PKUAP3, UP75 |
| NOVOPRESS: | EFP1 (bis Ende 1995), EFP2 (drehbarer Kopf ab Serie 30001), ECO 1 Pressboy 230V, EFP201, EFP202, AFP201, AFP202, ECO201, ACO201, ECO202, ACO202, ACO1 Pressboy 12V, ECO 203, ACO 203 |
| REMS: | Akku-Press, Akku-Press ACC, Power-Press, Power-Press ACC, Power Press SE, Power Press XL ACC, Power Press 570, AKKU Press S 403, Power Press E, Power Press 2000 |
| RIDGID: | RP300, RP10S, RP10B, RP 10-S 230V, RP 300 230V, RP 300-B, RP 10-B |
| ROLLER: | Multipress, Multipress ACC, Uni-Press, Uni-Press ACC, Uni-Press E, Uni-Press 2000 |
| ROTHENBERGER: | Romax 3000, Romax 4000, Romax Pressliner, Romax Eco, Romax AC ECO |
| UPONOR (UNICOR): | UP63, UP75, UP50EL |
| VIEGA: | Typ 2, Typ 3, PT2-AH, PT2-EH, PT3-AH, PT3-EH Pressgun 4E+4B, Akku Presshandy |
| VIRAX: | P20+, P22+, P25+, P30+ |

REMS Pressbacken / Presszangen **sind NICHT geeignet** für alle elektrischen MINI (kleinen) Radialpressen / Pressmaschinen mit einer Schubkraft von weniger als 32 kN und Presswerkzeugen mit mehr als 40 kN Presskraft, sowie allen manuellen Handzangen, wie z.B.:

| | |
|--------------------|---|
| CBC: | EP3 |
| GEBERIT / MAPRESS: | AFP 101, ACO 102, ECO 301, ACO 301 |
| HOLGER CLASEN: | Alle Modelle mit fest montierter Pressbacke für Wechseleinsätze |
| KLAUKE: | mini MAP2L, mini MAP1, UAP100L |
| NOVOPRESS: | AFP 101, ACO 102, ECO 301, ACO 301 |
| REMS: | Mini Press ACC |
| RIDGID: | RP210-B |
| ROLLER: | Multi-Press Mini ACC |
| ROTHENBERGER: | ROMAX Compact |
| UPONOR (UNICOR): | Mini 32 |
| VIEGA: | Picco |
| VIRAX: | M20+ |

Lesen und befolgen Sie auch die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise des jeweiligen Herstellers/Anbieters der verwendeten Pressmaschine, sowie die Einbau- / Montageinformationen des zu verarbeitenden Pressfitting-Systems und beachten Sie eventuelle Verwendungsbeschränkungen.